

GXV3610_HD/FHD_VF 戶外日/夜可變焦高清IP攝像機



22175 新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

Tel: (02) 2697-5198

Fax: (02) 2697-5196

www.dayunet.com.tw

For Warranty and RMA information, please visit www.dayunet.com.tw





注意事項

- •請不要打開、拆卸或修改該設備
- •請不要使用第三方的電源適配器
- •請不要在超出-20至50攝氏度環境下使用此設 備;請不要在超出-30至60攝氏度環境下保存此攝 備
- •請不要將GXV3674_HD/FHD_VF暴露在超出相對 濕度10-90%範圍外的環境下
- •請準確安裝保證GXV3674_HD/FHD_VF正常工作 包裝内容



GXV3674_HD/FHD_VF 連接方法

請參照下圖以及下一頁的操作說明。



~02~

方案A

- 步驟 1:將電源適配器與GXV3674_HD/FHD_VF連線上的 12V DC 端口相連;
- 步驟 2:將RJ45網線一端與 GXV3674_HD/FHD_VF 連線 上的網絡接口相連,另一端與集線器、交換機或 路由器相連。

方案B

步驟 1:將RJ45網線一端與GXV3674_HD/FHD_VF連線上的網絡接口相連,另一端與以太網供電 (PoE) 交換機相連。

GXV3674_HD/FHD_VF配置

通過 Firefox、Chrome 或Microsoft Internet Explor-er 瀏覽器配置GXV3674_HD/FHD_VF (需安 裝插件)

連接GXV3674_HD/FHD_VF到DHCP服務器環境 下,GXV3674_HD/FHD_VF默認通過DHCP獲取IP 地址 步驟 1:通過瀏覽器訪問地址下載並安裝 GS_Search

http://www.grandstream.com/products/tools/surveillance/GS_Search.zip

- 步驟 2:運行下載的 GS_Search 工具
- 步驟 3:點擊 Search 按鍵,搜索該網段下的設備IP 地址
- 步驟 4:搜索到的設備IP地址及HTTP端口將顯示在 以下界面

J. Search							
Index	Model	Version	Device Name	P	HTTP Port	RTSP Port	MAE
1	IPCAMERA.GXV3810_HD	1.0.2.9	EXV3610_HD	192.168.22.157	BD	554	00:08:82:53:A5:7F
2	IPCANERA GRA/3674_HD_VF	1.0.2.9	GXV3674_HD_VF	192.168.22.68	BD	554	00:08:82:53A5:8E
3	DVS 3504	1.0.4.43	60/W3504	152.168.22.91	BD	954	00.08.82 1F:94 91
4	IPCAMERA GRV3615WP_HD	1.0.1.80	EXA3E12WP_HD	192.168.22.90	60	554	00:09:92:34:10:35
•		_			-		,
F PA	ann Languaran 1	NJP 1 Um DHDP	[wet	-			L
	7	lev 3º		- Pin	0		
		ub net mask		14			
		late viey	14.14	1.4			

- 步驟 5:雙擊界面上檢測到的設備,默認瀏覽器(如IE瀏覽器)將會打開並顯示 GXV3674_ HD/FHD_VF 的Web界面
- 步驟 6:界面將會跳出輸入用戶名及密碼的驗證框 出廠時默認的用戶名和密碼均為 admin
- 步驟 7:登録到GXV3674_HD/FHD_VF網絡界面後,瀏覽器將提示您安裝插件。參照提示下載插件Active-X或Video Plug-in
- 步驟 8:如果由於瀏覽器設置或網速慢等原因無法 下載安裝插件,請使用以下連結下載插件 文件。保存並安裝插件,重啟瀏覽器。此 時瀏覽器將顯示GXV3674_HD/FHD_VF Web界面中的視頻

插件:

http://www.grandstream.com/products/tools/surveillance/webcontrl_plugin.zip 步驟 9:插件安裝成功後,用戶可以看到如下圖所 示的 Web 界面。點擊播放按鈕觀看視頻



步驟 10:點擊Web界面左側的菜單進行更多的高級 配置

通過默認的靜態IP地址訪問

如果將GXV3674_HD/FHD_VF置於非DHCP環境下或 三分鐘後未從DHCP服務器得到響應,它將使用默認 的靜態IP地址 192.168.1.168。

- 步驟 1:將您的PC與GXV3674_HD/FHD_VF通過 RJ-45網線相連
- 步驟 2:在PC上運行GS_Search工具 GXV3674_HD/FHD_VF的初始IP地址將會 顯示:192.168.1.168(默認初始IP地址);
- 步驟 3:請根據您的網絡配置為GXV3674_HD/FHD_ VF輸入新IP地址,子網掩碼以及默認網關地 址。如有需要,請聯繫您的網絡系統管理員 獲取必要信息
- 步驟 4:請點擊Modify IP,新的IP地址將會應用在 GXV3674_HD/FHD_VF上

請下載用戶手冊,網站文檔以及常見問題解答,取 得更詳細的配置說明。下載地址:

http://www.grandstream.com/index.php/products/ipvideo-surveillance/gxv3674 http://www.grandstream.com/support http://www.grandstream.com/support/tools

GXV3674_HD/FHD_VF 參數

圖像傳感器靈敏度	白天和夜晚模式 快門:1/10000 - 1/30 秒				
焦距	2.8 ~ 12 mm				
通光孔徑	F1.4, DC-IRIS				
視場角 (FOV)	90°~28°(水平面視場)				
光圈	是,機械				
白天/夜晚模式	彩色或黑白模式 IR LED 覆蓋範圍至25米				
最低限度照明	0.05 Lux 0 lux,當 IR LED 開啟時				
響應	HD:5.48V/lux-sec(550nm) FHD:1.9V/lux-sec (550nm)				
最高視頻分辨率及 幀速率	HD:1280 x 960 (25fps) FHD:2048 x 1536 (15fps)				
水平旋轉範圍	0° - 180° (手動)				
傾斜範圍	0° - 180° (手動)				