

DAYU IP-PBX120 企業型網路交換機 (含擴充版本)

硬體外觀及卡版



產品概述

DAYU IP-PBX120 網路交換機，採用機架插卡方式，可配置0至8模擬電話端口 (FXS) 和模擬外線端口 (FXO)，3種卡版可在2個卡槽內以4為單位任意搭配FXS與FXO比例 (9種搭配)，強大的硬件設計，在滿載時性能依舊穩定，保持高質量通話。支持SIP及PSTN二種外線接入，FXS端口可與傳統交換機整合介接，通過網路可將各點的DAYU IP-PBX120、網路電話機 (IP Phone)、網路閘道器 (Gateway)、軟體電話 (APP)--等設備混合異地組網，互相間接聽或轉接通話都是網內無通話費。價格便宜系統功能強大，SIP註冊分機及外線最高可達120個，可同時20路通話及自動錄音，非常適合中小企業。

單卡槽組合(3種搭配)

雙卡槽組合(6種搭配)

2FXO2FXS	4FXS	4FXO	4FXO+4FXO (8O)	2FXO2FXS+4FXS (2O6S)	2FXO2FXS+2FXO2FXS (4O4S)
			4FXS+4FXS (8S)	2FXO2FXS+4FXO (6O2S)	4FXO+4FXS (4O4S)

功能特色

一碼通	配發專線固網號碼，撥出顯示分機專有固網號碼，撥入可直接響鈴座機共振APP分機。
系統共享	一套DAYU IP-PBX120最多可32家公司共享，電話撥入分別給予不同的自動總機語音，撥出各自帶不同顯號。
遠程組網	提供64個據點相互連結功能，組網後64個據點不論網內或網外皆可互撥互轉。
系統融合	可與各大品牌傳統交換機或網路交換機介接，融合力強。
群組響鈴	撥入DAYU IP-PBX120時可分別設置響鈴群組的分機，響鈴模式有同時響鈴、循序響鈴、隨機響鈴、輪序響鈴共四種。
群組廣播	支持廣播前奏及後奏音及分群廣播，依據不同的地點或部門進行廣播。
分機路由	依用戶狀況選擇使用Proxy、Trunk、Fxo、Hunt或Pbx撥出路由，並可依用戶需求調整路由順序及是否啟用備援功能。
類別路由	DAYU IP-PBX120 支援255組分機類別，依分機類別群組細分撥出路由。
撥出顯號	撥出顯號方式有分機號碼、路由顯號、分機顯號、分機DID1及分機DID2共5種顯號，依用戶需求設置。
中文顯示	來電顯示中文繁體及電話號碼，增強對客戶服務(須配合SP-50/53P網路電話)
錄音系統	自動錄音：通話中全程錄音，可下載存放。 暫時錄音：通話中無法記下內容時按暫時錄音，通話完畢後按聽取錄音即可聽到錄音內容。
多方會議	系統會議：最多可20人同時會議，會議室從9900-9999共99間，會議過程可全程錄音及下載存檔。 個人會議：以分機為身份，於通話中按*00邀約會議，最多可20人同時會議，會議過程可全程錄音及下載存檔。
語音信箱	系統語音信箱：公司下班無人值班，啟用值班答錄功能，當來電時即進入語音信箱，上班時在聽取留言。 個人語音信箱：分機留言及播放留言，留言完畢系統通報到Mail信箱及發送MWI訊息到分機，通知留言訊息。
來電轉移	值班轉移：公司下班無人值班，可預設3組值班轉接號碼，每組2個號碼，來電時響第一組未接響第二組最後響第3組。 逾時轉移：來電時分機響鈴超過預設時間，立即轉接到預設的轉接號碼。 共振轉移：來電時分機及共振號碼一起振鈴。 忙線轉移：當分機通話中來電立即轉接到預設的電話號碼。
來電轉接	駐留轉接：將來電保留於系統中，使用任一支分機按駐留碼即可接聽電話。 諮詢轉接：將來電保留於系統中，通報後將來電轉接或取回通話。 直接轉接：將來電保留於系統中，直接將來電轉接通話。
來電代接	同群代接：在同一個群組下的分機於待機'狀態'下按*8即可代接。 不同群代接：在不同一個群組下的分機於待機'狀態'下按*8+分機即可代接。
撥碼計畫	加減碼處理：依照裝機區域不同做設置，以達用戶不改變撥號習慣並吻合計費規則。 碼長判斷：依字頭碼及輸入碼判斷是否吻合，判斷吻合立即撥出，加速撥通電話，此功能適用於本機FXS卡版。
通聯記錄	通聯記錄：詳細記錄撥出撥入時間及號碼，並可依時間或號碼查詢或下載通聯內容。 分機費用：可將每支分機的撥打費用表列及下載。
禁止撥出	分機禁撥：針對單一分機進行禁止撥出號碼或允許撥出號碼設置。 系統禁撥：全部分機進行禁止撥出號碼或允許撥出號碼設置。
分機介紹語	可使用分機自錄一段介紹語，當客戶來電在轉接到分機前，先讓來電者聽一段你的介紹語音。
密碼撥號	一般用於話機少人員多又要分帳的時候(共用分機)，撥號完成輸入密碼吻合時立即撥出，通話費用記錄在輸入的密碼上
勿干擾	勿干擾啟用撥打該分機時，系統將回應分機忙線中留言請按1或直播其他分機號碼。
黑名單	設為黑名單之電話即無法撥出。
行動分機	撥入系統後再進行二次撥號，已達成節省效果，以來電號碼驗證，撥入者是為行動分機即可撥出往外電話。
通話狀態	使用WEB上網連線至DAYU IP-PBX120，可瞭解所有線路使用狀態。